



+



+



Stampante multifunzione laser monocromatica professionale tutto in uno

Facile da configurare e collegare grazie alla stampa veloce e impeccabile

MFC-L2827DWXL



Stampa



Scansione



Copia



Fax



5GHz
Wireless

www.brother.it

Stampante laser monocromatica multifunzione efficiente

Approfittate di 6.000 stampe di toner in arrivo e di una garanzia di 3 anni di tranquillità con il pacchetto di stampa All in Box. Lavorate in modo più intelligente da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con il Brother MFC-L2827DWXL, facilmente connesso. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica all-in-one consente di risparmiare tempo grazie a una stampa veloce e impeccabile e a velocità di scansione elevate, stampa fronte/retro automatica, funzionalità fax, ampia capacità del vassoio della carta e ampio alimentatore automatico di documenti. Configurazione semplice e download dell'app Brother Mobile Connect, che consente di stampare e acquisire praticamente da qualsiasi luogo.

MFC-L2827DWXL



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 32 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 16 pagine al minuto
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto
- Pannello di controllo LCD a 2 righe
- Fast ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Memoria interna da 128MB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli¹¹
- Vassoio carta da 250 fogli
- Fornito con 2 toner da 3.000 pagine/cad, resa massima disponibile⁷ 3.000 pagine
- Garanzia di 3 anni

Pacchetto di stampa All in Box

Acquistando questa stampante laser monocromatica All-in-One di alta qualità, riceverete anche un toner che fornisce 6.000 stampe⁷, oltre a una garanzia di 3 anni. Il risparmio sul costo per pagina rende questo dispositivo all-in-box la scelta ideale per la stampa a casa o in ufficio.

Lavorate in modo più intelligente

Il modello MFC-L2827DWXL è progettato per aumentare l'efficienza, con elevate velocità di stampa che consentono di lavorare in modo più intelligente. L'alimentatore automatico di documenti e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attività. È inoltre possibile acquisire i documenti a colori o in bianco e nero e inviarli direttamente al desktop o al dispositivo mobile.

Immediata

Semplificate la giornata e la stampa, grazie alla configurazione semplice e alla connessione Fast Ethernet, WiFi a 5 GHz o USB. Lavorare con MFC-L2827DWXL è un gioco da ragazzi grazie al pannello di controllo intuitivo.

Informazioni generali

Tecnologia

Laser elettrofotografico

Memoria

128MB

Pannello di controllo

LCD a 2 righe con tasti

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete cablata

Ethernet veloce

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto cartone

Stampante, toner, tamburo, cavo di alimentazione, guida all'installazione rapida, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)

1 Lato: 32 ppm monocromatico
2 Lato: 16 lati al minuto monocromatico

FPOT

Tempo di uscita prima stampa¹⁰

Fino a 8,5 secondi monocromatico

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 600 dpi

Funzioni della stampante

Stampa N-up

Ridurre fino a 25 pagine in una singola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandire una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizzare la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Stampa Filigrana Inserisce una filigrana ai documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa fronte/retro manuale⁴

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità

Stampa lato opposto

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Stampa avviso di completamento

È possibile impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64)
e altro ancora

macOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS

supporta la stampa
ChromeOS nativa

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard

250 fogli

Slot di alimentazione manuale

1 foglio

Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

Uscita carta

120 fogli A4

Stampa di buste

Sì dall'alloggiamento di alimentazione manuale

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5(lato lungo), B6(JIS), A6, Executive, A4 corto, 16K (195x270mm)

Slot di alimentazione manuale

Larghezza: Da 76,2 a 215,9 mm
Lunghezza busta da 127 a 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Larghezza: da 105 a 216 mm
Lunghezza: da 147 a 356 mm

Piano dello scanner

Fino a A4/LTR

Stampa fronte/retro automatica

A4

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Carta normale, carta sottile, carta riciclata
Carta spessa
60 - 163 g/m²

Slot di alimentazione manuale

Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, buste sottile Spessore 60/230gsm

ADF

Carta comune, carta riciclata da 60 a 105 g/m²

Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile, carta riciclata
64/105gsm

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ Android

Per stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Per stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Per stampare da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Per stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™¹⁷

Per stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

Copia

Velocità di copia

(A4)¹¹

Fronte-retro 32 ppm
monocromatico

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

Tempo di riproduzione
della prima copia

Fino a 10 secondi
monocromatico

Scala di grigi

256 tonalità di grigio
(8 bit per ogni
colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/Impilamento/ Fascicolazione

Consente di creare fino a 99
copie di ogni pagina

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le
dimensioni del documento dal
25% al 400% con incrementi
dell'1%

Copia N in 1

Consente di comprimere 2
o 4 pagine su un singolo
foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di scansione (A4)³

Fronte-retro 22,5 ipm mono
e Colore 7.5ipm

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 600 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother
consente un miglioramento fino
a 19200 x 19200 dpi.

Profondità dei colori

30 bit a colori (Input) 24 bit a
colori (Output)

Scala di grigi

10 bit a colori (Input) 8 bit a
colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file supportati

tra cui PDF (PDF/A-1b, PDF
protetto, PDF firmato,
ricercabile¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Funzioni standard¹⁷

scansione a e-mail, OCR,
immagine, file

Scansione di rete¹⁶

Scansione a server e-mail
SharePoint
(Solo iPrint&Scan per
Windows)

Funzioni di scansione

Correzione automatica
solo dall'ADF (iPrint&Scan
for Desktop)

Scansione a Microsoft

Office scansione a Word
(.docx), PowerPoint (.pptx),
Excel (.xlsx) per Microsoft
Office

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

macOS

La scansione tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Fax

Modem fax

33.600bps (Super G3)

Scala di grigi

per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio

Ricezione in mancanza di carta

Fino a 400 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

Trasmissione circolare

Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 260 destinazioni

Trasmissione da memoria

Fino a 400 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

Funzioni fax

Internet Fax (i-Fax)

Inviare i documenti via fax tramite Internet come allegato e-mail

Fax to server

Acquisisce un documento e lo invia in rete a un server fax separato

Ricomposizione automatica

Se il fax del destinatario è occupato

Indice telefonico

Elenco alfabetico elettronico delle selezioni rapide e dei numeri di gruppo memorizzati

Composizione a catena

Consente all'utente di memorizzare le parti per le sequenze di composizione lunghe in diverse posizioni di composizione rapida

Inoltro fax

Invia un fax ricevuto in memoria a un altro numero di fax pre-programmato.

Recupero remoto

Consente agli utenti di accedere da remoto al proprio apparecchio e recuperare i messaggi fax memorizzati

Timbro fax

Consente di aggiungere la data e l'ora a tutti i fax ricevuti

Copertina

Crea copertine personalizzate per i fax in uscita

Identificativo

Un ID e un numero di fax vengono stampati come intestazione di ogni fax inviato

PC-Fax Invio^{15,18 e 8} e ricezione^{16,18 e 8}

Inviare e ricevere fax direttamente dal PC Supporta solo la modalità mono

Rilevamento suonerie differenziate

servizio esterno che consente la condivisione di due o più numeri telefonici su una singola linea fissa e l'utilizzo di suonerie diverse (solo Regno Unito e Danimarca)

Modalità di correzione degli errori (ECM)

Rileva gli errori di linea durante la trasmissione del fax e invia nuovamente le pagine del documento che presentano un errore (i computer destinatari devono condividere questa funzione per il funzionamento)

Auto riduzione

Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN ^{16,17 e 5}

Server Web incorporato
Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Monitor di stato¹⁶
Monitora lo stato della macchina dal computer

Installazione guidata dei driver^{16,17 e 5}
Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

Software

Brother iPrint&Scan Desktop ^{15,17 e 5}
Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

PaperPort se ^{1416,17}
programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX
Utility
Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare
Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

Connettività

Rete cablata
Ethernet veloce
10Base-T/100Base-TX

Rete wireless
2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless
Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless
Vertical Pairing

Mobile
Stampa o scansione dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint e Mopria
Interfaccia locale
USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Sicurezza rete cablata

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, , IMAP4 (quando viene eseguito il download di Internet FAX).

PROTEZIONE DELLA

RETE WIRELESS WEP

64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2 (AES). APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4*), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4)

*Quando viene scaricato il FAX Internet.

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, IPPS Client and Server, FTP Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), Sntp Client, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, FTP Client e server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, servizi Web (Stampa/scansione), client Sntp

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Notifiche e-mail

la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print¹²

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Firmware con firma digitale il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

Limitare i protocolli di rete

la funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo e materiali di consumo**Toner inbox⁷**
2 x 3.000 pagine (BK)**Toner a resa standard⁷**
TN2510 (circa 1.200 pagine)**Toner ad alta resa⁷**
TN2510XL (circa 3.000 pagine)**Unità tamburo**
Circa 15.000 pagine a 1 pagine per processo**Rubrica****Selezioni rapide¹⁷**
200 posizioni per indirizzi e-mail e numeri di fax**Selezione di gruppo¹⁷**
È possibile memorizzare una combinazione di un massimo di 20 gruppi per la trasmissione**Dimensioni e pesi****Con cartone (LxPxA)**
580 x 517 x 434mm - 15,20kg**Senza cartone (LxPxA)**
410 x 399 x 319mm - 12,70kg**Ciclo di lavoro****Mensile consigliato**
Fino a 2.500 pagine**Ambiente operativo****Requisiti di alimentazione**
220-240 V CA
50/60 Hz**Ambiente operativo**
Umidità 20 - 80 %
10°C - 32,5°C.
50°F - 90,5°F**Ambiente di conservazione**
Umidità 35 - 85 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F**Ambiente****Consumo energetico approssimativo^{13,23}**
Copia: 480W
Copia in modalità silenziosa: 280 W
Stampa: 470W
Stampa in modalità silenziosa: 270 W
Pronto: 43W
Riposo 4,1W
Riposo Deep Sleep 0,6 W
Spento: 0,08W
Valore TEC
0.37 kWh/settimana**Potenza audio¹²** Stampa:
6.63B(A) pronto: Modalità silenziosa non udibile:
6.12B(A) Deep Sleep: Non udibile
Pressione sonora¹²
Stampa PC (monocromatica): Circa 49 dB(A) pronto: 30.0db(A) modalità silenziosa: 44 db(A)**Risparmio toner**
In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo**Blue Angel**
Sì**Marchio GS**
Sì**Nordic Swan**
Sì

Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991

** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752

- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 15 solo Windows e macOS
- 16 solo Windows
- 17 Download opzionale
- 18 richiede una connessione a Internet
- 23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.